



NovoConnect NC-X300 - це просте у використанні рішення для бездротової співпраці для підприємств усіх розмірів

З NovoConnect NC-X300 - до 2 зустрічей учасники можуть бездротово показувати вміст з будь-якого пристрою на більший екран. Можна підключити 8 учасників. Крос-платформа, сумісна з NC-X300, сприяє бездротовій співпраці з повним набором функціональних можливостей, включаючи можливість відображати двох учасників одночасно, негайно перейти до інших членів команди, спільний доступ до файлу, анотація в режимі реального часу, інтерактивне відображення та бездротова сенсорна миша. Набір NC-X300 простий, гарантовано працює миттєво і він поставляється з попередньо спареним LauncherPlus для гостьового з'язку.

Особливості

- Бездротовий доступ до вмісту з ноутбука, планшета або смартфона на центральний екран
- До двох екранів поруч
- Сумісність між платформами з Windows, macOS, Android та iOS
- Дистанційне управління через Remote Manager
- Безкоштовне оновлення мікропрограми
- Подвійна підтримка мережі з безпечним режимом точки доступу Wi-Fi та інтеграцією в офісну мережу через адаптер USB-Ethernet
- NC-X300 постачається з попередньо спареним LauncherPlus



Модель		NC-X300
BYOD	BYOD -Підтримка OS	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits and 64 bits), macOS 10.7 and above, Ubuntu 18.04 and above, iOS 11.0 and above, Android 5.0 and above
		Дзеркальне відображення екрану для iOS та Android
		Miracast не підтримується
	Розділений екран	до двох, поруч один з одним
	Роздільна здатність дзеркального відображення	до1080р, 30 кадрів в секунду
	Роздільна здатність вихідних даних1080р (1920 x 1080), 720р (1280 x 720)	
ОСОБЛИВОСТІ	Співпраця	Функція розширеного робочого столу Windows 10, функція модератора, AirNote для миттєвих анотацій від учасників зустрічі, Novo Screennote для віртуальної дошки
	Продуктивність	Підтримка підключення QR-коду, функція підключення PIN-кодом
	Безпека	Подвійна мережа WiFi & LAN, шифрування AES-256, замок Кенсінгтон
ПІДКЛЮЧЕННЯ	WiFi	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz 1T1R з 1 зовнішньою антеною
	Output	HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm jack)
	Input	USB Type A; microSD Slot; DC Jack Power-In
СИСТЕМА	CPU	Quad-core ARM
	Об'єм пам'яті	8GB
GENERAL	Потужність	Вхід до адаптера змінного струму: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц. Вихід від адаптера змінного струму: 5 В / 2А. Споживання: 10 Вт
	Розміри товару (L x W x H)	100 x 100 x 20 мм
	Вага (нетто)	184 г
	В комплекті	Основний блок, LauncherPlus (USB Тип А), Антена, кабель HDMI, кабель USB, адаптер живлення, Адаптер USB до Ethernet, набір для кріплення на стіну, комплект документів
	Додаткові аксесуари	LauncherPlus (USB Type A), LauncherPlus (USB Type C), LauncherOne (USB Type A)
	Гарантія	2 роки

NC-X300 Connectivity



LauncherPlus Functionality

